

Wzmacniacze serii MW 3



Nowoczesne wzmacniacze akustyczne typu MW-3 posiadają trzy kanały wejściowe z gniazdami XLR z regulacją poziomu mikrofonowego oraz gniazdami Cinch o poziomie uniwersalnym. Wszystkie wejścia mikrofonowe wyposażone są w włącznik zasilania Phantom. Wzmacniacz posiada regulację barwy wysokich i niskich tonów oraz wzmocnienia oddzielną dla każdego kanału, 7-punktowy korektor graficzny, limiter, kanał sumy z dwupunktową regulacją barwy i wzmocnienia oraz sześciostopniowy regulator mocy niezależnej strefy głośnikowej. Wzmacniacze serii MW przeznaczone są głównie do instalacji radiowęzłowych (szkoły, biurowce, baseny, sklepy).

DANE TECHNICZNE	MW - 3/100	MW - 3/150	MW - 3/200	MW - 3/400
Moc wyjściowa (sinus)	100 W	150 W	200 W	400 W
Wejścia uniwersalne z zas. Phantom 20V	1-3 (0.5mV-50mV) 1kΩ	1-3 (0.5mV-50mV) 1kΩ	1-3 (0.5mV-50mV) 1kΩ	1-3 (0.5mV-50mV) 1kΩ
Pasma mocy	40 - 20 000Hz	40 - 20 000Hz	40 - 20 000Hz	40 - 20 000Hz
Zniekształcenia nieliniowe	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %
Wyjście nieziemione symetryczne	100V, 70V, 50V/ 8Ω/4Ω	100V, 70V, 50V/ 8Ω/4Ω	100V, 70V, 50V/ 8Ω/4Ω	100V, 70V, 50V/ 8Ω/4Ω
Wyjście regulowane strefowe	Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V	Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V	Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V	Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V
Regulacja barwy - tory wejściowe: bas 100Hz i sopran 10kHz	±12dB	±12dB	±12dB	±12dB
Korektor graficzny (150 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz)	±10 dB	±10 dB	±10 dB	±10 dB
Wymiary /szer/wys/gł/(mm)	443x140x340	443x140x340	443x140x340	443x140x340
Masa [kg]	12	12	13	13,5