

Wzmacniacze serii WM



Wzmacniacze akustyczne WM wyposażone są w asymetryczne wejścia 100mV i 775mV (istnieje możliwość zainstalowania wejść symetrycznych), wyjście 775mV, jeden kanał z regulacją wzmacnienia oraz regulacją sopranów i basów, limiter, bramkę szumów, sześciostopniowy wskaźnik wysterowania oraz sześciostopniowy regulator wzmacnienia niezależnej strefy głośnikowej. Nowoczesna konstrukcja wzmacniaczy WM pozwala na współpracę z innymi wzmacniaczami i mikserami w celu zwiększenia mocy całej instalacji nagłośnieniowej.

DANE TECHNICZNE	WM -150A	WM - 200A	WM - 400A
Moc wyjściowa (sinus)	150W	200 W	400 W
Napięcie wejściowe	0,775 V, 100 mV	0,775 V, 100 mV	0,775 V, 100 mV
Wejście uniwersalne regulowane: 100 mV z barwą: bas, sopran	100mV (bas: 100Hz; sopran: 10kHz) ±12dB	100mV (bas: 100Hz; sopran: 10kHz) ±12dB	100mV (bas: 100Hz; sopran: 10kHz) ±12dB
Impedancja obciążenia	100 V/50 Ω	100 V/50 Ω	100 V/25 Ω
	50 V/12.5 Ω	50 V/12.5 Ω	50 V/6.25 Ω
	28.5 V/4 Ω	28.5 V/4 Ω	40 V/4 Ω
Pasma mocy	40 - 20000 Hz	40 - 20000 Hz	40 - 20000 Hz
Zniekształcenia nieliniowe	< 0.3 %	< 0.3 %	< 0.3 %
Wyjście nieziemione symetryczne	100 V, 75 V, 50 V, 8Ω, 4Ω	100 V, 75 V, 50 V, 8Ω, 4Ω	100 V, 75 V, 50 V, 8Ω, 4Ω
Wyjście regulowane strefowe	Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V	Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V	Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V
Limiter (ogranicznik przesterowań)	tak	tak	tak
Wymiary /szer/wys/gł/(mm)	443 x 95 x 300	443 x 95 x 300	443 x 95 x 300
Masa (kg)	12.5 kg	13kg	14 kg